

端末のご案内 WX06

各部の名称・機能

※バージョンにより仕様が異なる場合があります



No	名称	詳細	
①	液晶画面	端末操作ができます※タッチパネルです	
②	電源ボタン	電源 ON	液晶画面に『NEC』と表示されるまで電源ボタンを長押ししてください ※起動するまでにしばらくかかります
		電源 OFF	電源ボタンを長押しすると、電源オプションが表示されます 『電源 OFF』を選択してください
③	充電用コネクタ	充電の際、USB TypeC を接続し使用します	

スリープモード

15秒間(初期設定)操作がないと、端末の消費電力を抑えるために待機状態にします。その後、10分間何も動作をしなければ自動的に休止状態となります。休止状態になるとインターネットがご利用いただけなくなります。再度インターネットをご利用になる場合は、本機液晶画面に『NEC』と表示されるまで電源ボタンを長押しして起動してください。




液晶画面詳細



No	名称	表示	詳細
①	電波受信レベル		WAN 側回線の信号の強度を 4 段階で表示します
			圏外の状態を表示します
②	通信モード		ハイスピードモードでインターネットに接続している状態を表示します
			利用できません。表示されている場合は、P3 の通信モード切替方法を参照し、設定の変更をしてください
③	データ通信状態		受信中の状態を表示します
			送信中の状態を表示します
④	無線 LAN (Wi-Fi) 帯域		Wi-Fi 接続の接続周波数が表示されます
⑤	電池状態		電池残量を 6 段階で表示します
			充電中の状態を表示します
⑥	データ通信量表示		<ul style="list-style-type: none"> 現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値 / 上限設定値） 使用した割合をバーの長さで表示します

通信モード切替方法



- ①ホーム画面を右にスライドし、【クイックメニュー】を選択します。
- ②【通信モード】を選択します。
- ③【HS】を選択します。

※弊社でレンタルしております
WIMAX 端末にしまして、
【HS+A】を使用しての通信はできません。
設定の変更等しないよう、お願い申し上げます

困ったときは (トラブルシューティング)

◆ インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① 本機の再起動
- ② SIM 抜き差し

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・電車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆ 端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① 本機の再起動
- ② 強制再起動 (電池パック抜き差し)

◆ 充電ができない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している可能性があります。

以下の操作をお試しください。

- ① お客様私物を含む他の付属品での充電
- ② 本機の再起動

◆ 電源が入らない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している、またはバッテリーが切れている

可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ① 同梱されている付属品での充電

※ 充電出来ない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

◆ デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している

可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動

困ったときは (トラブルシューティング)

◆本機の再起動

※ 充電器から外した状態でお試ください

- ① 電源ボタンを長押し、電源オプションで『再起動』を選択します。
- ② 「再起動しますか?」と表示されるので『はい』を選択します。
- ③ 再起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆強制再起動 (電池パック抜き差し)

※ 充電器から外した状態でお試ください

- ① 電源 OFF にしてください。
- ② 裏蓋を外し、電池パックを取り出します。
- ③ しばらくしてから電池パックと裏蓋を取り付け、電源 ON にしてください。
- ④ 起動し、ホーム画面になったら完了です。


◆初期化 (リセット)

- ① ホーム画面を右にスライドし『設定』-『メンテナンス』-『初期化』の順に選択します。
- ② 「お買い上げ時の状態に戻ります。初期化しますか?」と表示されるので『はい』を選択します。
- ③ 「再起動します。」と表示されます。
- ④ 再起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆SIM 抜き差し

※ 充電器から外した状態でお試ください

- ① 電源 OFF にしてください。
- ② 裏蓋を外し、電池パックを取り出します。
- ③ SIM スロットのストッパーをオレンジ色の矢印の方向にスライドし上向きに立ち上げ、SIM カードを抜きます。



- ④ SIM カードを挿入し、ストッパーを戻してロックします。
- ⑤ 電池パックと裏蓋を取り付け、電源 ON にしてください。
- ⑥ 起動し、ホーム画面になったら完了です。

◆プロフィール削除

・ iPhone の場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機 (ネットワーク名) の右にある i マークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をお試ください。

・ android の場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機 (ネットワーク名) をタップし【切断】または【削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をお試ください。

※ 文言は機種によって異なります。